

A TÁVIRÁNYÍTÓ PROGRAMOZÁS MŰSZAKI JÁRTASSÁGOT FELTÉTELEZ, AZ STVILLANY KFT SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A HELYTELEN PROGRAMOZÁSBÓL EREDŐ KÁROKÉRT!

ALLMATIC FOR4 UNI



Exkluzív megjelenésű, fémházas, multifrekvenciás univerzális távnyitó, mely számtalan fix- és ugrókódos távnyitó kiváltására alkalmas 280-868 MHz között. Gombonként más-más márka és frekvencia is rátanítható!

Ugrókódos rendszerek esetén a másolási folyamat után a távnyitót fel kell tanítani a kapunyitó automatika vezérlésére / külső vevőegységére. (Ehhez a motor / vevőegység leírása szükséges.)

Tápfeszültség: 27A elem

Csatornák száma: 4

Sávszélesség: 280MHz-868MHz

Tanítási folyamat:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az 1-es gombot. Ezzel egy időben nyomja meg 4x egymás után az 2-es gombot.
- Engedje el mindkét gombot és várjon amíg a visszajelző LED 2mp-ént lassan villog.
- Helyezze szembe a másolni kívánt adót 2-3cm-re és a másolni kívánt csatorna gombját nyomja meg.
- Amennyiben a tanítás sikeres volt a LED folyamatosan világít.
- Utolsó lépésként nyomja meg azt a gombot, amire memorizálni szeretné a másolt jelet.
- Ezt követően a LED kialszik. Figyelem: Ugrókódos rendszerek esetén a másolási folyamat után a távnyitót fel kell tanítani a kapunyitó automatika vezérlésére / külső vevőegységére. (Ehhez a motor / vevőegység leírása szükséges.)

Törlési folyamat nincs, a kódok egyenként felülírhatók.

Jótállás: A jótállás csak anyaghibás vagy helytelenül működő termékre terjed ki. Jótállással kapcsolatos ügyben a vásárlást igazoló számlával együtt forduljon ahhoz, akitől a távirányítót vásárolta. Az elemre nem vonatkozik garancia.